

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Електромагнітний замок ABLE M60

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Електромагнітний замок ABLE M60 призначений для замикання дверей у системах контролю доступу (СКД). Замок встановлюється на міжкімнатні, металеві, пластикові або дерев'яні двері у житлових, офісних та виробничих приміщеннях. Принцип роботи пристрою базується на магнітному притягненні потужного електромагніту до металевої планки у відповідь при подачі живлення.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Сила утримання	60 кг
Напруга живлення	DC 12 В
Струм споживання	100–120 мА
Тип монтажу	Накладний
Стан без живлення	Без живлення відкритий (Fail-Safe)
Матеріал корпусу	Анодований алюміній / цинковий сплав
Робоча температура	від -10°C до +55°C
Розміри замка	80 × 33 × 20 мм (орієнтовно для серії M60)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Електромагнітний замок — 1 шт.
- Зворотна планка (якір) — 1 шт.
- Монтажний комплект (гвинти, ключі, кріплення) — 1 шт.
- Шаблон для розмітки кріплення — 1 шт.

4. МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Монтаж замка має виконуватися кваліфікованим спеціалістом відповідно до наступних етапів:

- Закріпіть зворотну планку на рухомій частині дверей за допомогою гумової прокладки для забезпечення люфту (необхідно для щільного прилягання).
- Встановіть корпус замка на дверну коробку за допомогою монтажної планки.
- Підключіть кабель живлення 12V DC до відповідних клем замка (дотримуйтесь полярності).
- Перевірте правильність суміщення робочих поверхонь при зачиненні дверей.

5. ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ

- Не допускайте потрапляння вологи всередину корпусу, якщо пристрій не має спеціального вологозахисту.
- Регулярно очищуйте робочі поверхні замка та зворотної планки від бруду та іржі.
- Забороняється використовувати пристрій із перевищенням допустимої напруги живлення.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації становить 12 місяців з дня продажу за умови дотримання правил монтажу та умов експлуатації, зазначених у цьому паспорті.

