



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА НАЛАШТУВАННЯ

imou

Модель: IMOU Cruiser Dual 2C 4G (IPC-S7XCP-6M1TED-EU)

1. Опис можливостей пристрою

Система двох об'єктивів (Dual Lens): Камера оснащена двома незалежними модулями по 3 Мп кожен (сумарна роздільна здатність 6 Мп). Верхній фіксований об'єктив підтримує ручне регулювання кута повороту від 0 до 260°. Нижній поворотний модуль оснащений сервоприводами та автоматично обертається в діапазоні 0-355° по горизонталі та 0-90° по вертикалі. Це дозволяє одній камері Cruiser Dual повноцінно замінити дві звичайні монокулярні камери.

4G LTE Зв'язок: Завдяки вбудованому 4G-модему, пристрій працює повністю автономно без прив'язки до Wi-Fi або дротового інтернету. Достатньо встановити SIM-карту будь-якого мобільного оператора, що робить камеру ідеальним рішенням для замських будинків, будівництв та віддалених об'єктів.

Інтелектуальний захист та детекція: Фірмовий алгоритм IMOU SENSE забезпечує миттєве розпізнавання людей та транспортних засобів, зводячи до мінімуму хибні спрацьовування. Система активного стримування включає потужний прожектор, звукову сирену 110 дБ, а також червоно-сині попереджувальні сигнальні вогні.

2. Покроковий алгоритм первинного налаштування

Для успішного запуску камери виконайте наступні послідовні дії:

Крок 1. Підготовка SIM-карти: Перед встановленням обов'язково вставте SIM-карту у звичайний смартфон та вимкніть запит PIN-коду в налаштуваннях безпеки. Переконайтеся, що на балансі є активний пакет мобільного інтернету.

Крок 2. Встановлення карток: Повністю знеструмте камеру. Відкрутіть захисну кришку герметичного відсіку на корпусі. Обережно встановіть підготовлену SIM-карту (формат Nano-SIM) та карту пам'яті Micro SD (до 512 ГБ) у відповідні слоти до клацання. Щільно закрутіть кришку назад.

Крок 3. Додавання у додаток Imou Life: Завантажте офіційний застосунок Imou Life з магазину App Store або Google Play та зареєструйте обліковий запис. Увімкніть живлення камери, зачекайте 1-2 хвилини, доки індикатор почне блимати. Натисніть '+' у додатку та відскануйте QR-код, розташований на корпусі пристрою. Дотримуйтесь підказок на екрані.

Крок 4. Монтаж пристрою: Використовуйте комплектну монтажну карту-трафарет для точної розмітки отворів на стіні чи стелі. Закріпіть кронштейн за допомогою дюбелів та гвинтів, після чого зафіксуйте камеру. За потреби захистіть мережевий роз'єм комплектною вологозахисною муфтою.

3. Технічні специфікації пристрою

Параметр	Значення / Характеристика
Модель	IPC-S7XCP-6M1TED-EU (Cruiser Dual 2C 4G 6MP)
Роздільна здатність	6 Мп сумарно (3 Мп фіксований об'єктив + 3 Мп поворотний)
Матриця	1/3" 3 Мегапіксельна Progressive CMOS (для кожної лінзи)
Нічне бачення	Дальність до 30 метрів, 4 режими роботи (включаючи Smart Color)
Оптика	Фокусна відстань 3.6 мм; Кути огляду: 80°(H), 43°(V), 93°(D)
Керування кутами	Фіксований: 0~260° ручний поворот. Поворотний: 0~355° панорама, 0~90° нахил
Компресія відео	H.265 / H.264; Частота кадрів до 15 к/с; Цифровий зум 8x
Аудіо інтерфейс	Вбудований мікрофон та динамік (двосторонній зв'язок), сирена 110 дБ
Мобільні мережі 4G	LTE FDD: Bands 1/3/5/7/8/20/28; LTE TDD: Bands 38/40/41
Локальна пам'ять	Слот Micro SD (підтримка карт пам'яті до 512 ГБ), підтримка NVR
Живлення	DC 12V 1.5A; Споживана потужність: < 17.2 Вт
Кліматичні умови	Клас захисту IP65; Робоча температура від -30°C до +50°C, вологість <95%
Габарити та вага	158.72 × 124.98 × 201.9 мм; Вага: 590 г; Матеріал: пластик

4. Комплектація коробки

Компонент	Кількість
Камера IMOU Cruiser Dual 2C 4G	1 шт.
Адаптер живлення (блок живлення DC 12V)	1 шт.
Вологозахисний конектор для кабелю	1 шт.
Монтажна карта-трафарет для розмітки отворів	1 шт.
Комплект гвинтів та дюбелів	1 шт.
Посібник користувача (короткий старт)	1 шт.